

DC-USV batteriegepuffert DC-UPS battery buffered

Projektierungstabelle · project engineering table



■ **Mit Hilfe der Projektierungstabelle** finden Sie leicht das richtige Gerät für Ihre Anwendung. Die Daten beziehen sich auf eine Wiederaufladezeit von ca. 10 h nach vollständiger Entladung und gleichzeitiger Last von 100 %.

■ **With the help of the project engineering table** you can find the correct equipment for your application easily. The data consider of a load time of approx. 10 hours after complete discharge and at the same time 100 % load.

■ **Andere Ströme bzw. Zeiten auf Anfrage**

■ **Other currents and times on request**

Strom Current	Zeit / time 2 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	3 h	5 h	10 h	20 h	
0,5 A	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2402	AKKUTEK 2402 + NBBH 2402	AKKUTEK 2402 + NBBH 2407	AKKUTEK 2402 + NBBH 2412	
1 A	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2402	AKKUTEK 2402 + NBBH 2407	AKKUTEK 2402 + NBBH 2407	AKKUTEK 2402 + NBBH 2412	AKKUTEK 2403 + NBBH 2418	
2 A	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2401	AKKUTEK 2402 + NBBH 2402	AKKUTEK 2402 + NBBH 2407	AKKUTEK 2403 + NBBH 2407	AKKUTEK 2403 + NBBH 2412	AKKUTEK 2405-0 NBBH 2418	AKKUTEK 2405-0 NBBH 2440	
5 A	AKKUTEK 2405 + NBBH 2401	AKKUTEK 2405 + NBBH 2402	AKKUTEK 2405 + NBBH 2402	AKKUTEK 2405-07	AKKUTEK 2405-07	AKKUTEK 2405-12	AKKUTEK 2410-0 + NBBH 2418	AKKUTEK 2410-0 + NBBH 2418	AKKUTEK 2410-0 + NBBH 2470	AKKUTEK 2420-0 + NBBH 2470	AKKUTEK 2420-0 + 2x SB 100-12
10 A	AKKUTEK 2410 + NBBH 2402	AKKUTEK 2410-07	AKKUTEK 2410-07	AKKUTEK 2410-07	AKKUTEK 2410-12	AKKUTEK 2410-0 + NBBH 2418	AKKUTEK 2410-0 + NBBH 2440	AKKUTEK 2420-0 + NBBH 2470	AKKUTEK 2420-0 + 2x SB 100-12	AKKUTEK 2420-0 + 4x SB 100-12	
15 A	AKKUTEK 2420-07	AKKUTEK 2420-07	AKKUTEK 2420-07	AKKUTEK 2420-12	AKKUTEK 2420-12	AKKUTEK 2420-0 + NBBH 2418	AKKUTEK 2420-0 + NBBH 2470	AKKUTEK 2420-0 + 2xSB 100-12	AKKUTEK 2440-0 + 2xSB 150-12	AKKUTEK 2440-0 + 4xSB 150-12	
20 A	AKKUTEK 2420-07	AKKUTEK 2420-07	AKKUTEK 2420-12	AKKUTEK 2420-12	AKKUTEK 2420-0 + NBBH 2418	AKKUTEK 2420-0 + NBBH 2440	AKKUTEK 2420-0 + NBBH 2470	AKKUTEK 2440-0 + 2xSB 100-12	AKKUTEK 2440-0 + 4xSB 100-12		
40 A	1xAKKUTEK 2440-0 + NBBH2407HI	1xAKKUTEK 2440-0 + NBBH 2418	1xAKKUTEK 2440-0 + NBBH 2418	1xAKKUTEK 2440-0 + NBBH 2418	1xAKKUTEK 2440-0 + NBBH 2440	1xAKKUTEK 2440-0 + NBBH 2470	1xAKKUTEK 2440-0 + 2xSB 150-12	1xAKKUTEK 2440-0 + 4xSB 100-12	2xAKKUTEK 2440-0 + 4xSB 200-12		
80 A	2xAKKUTEK 2440-0 + NBBH 2418	2xAKKUTEK 2440-0 + NBBH 2418	2xAKKUTEK 2440-0 + NBBH 2440	2xAKKUTEK 2440-0 + NBBH 2470	2xAKKUTEK 2440-0 + 2xSB 100-12	2xAKKUTEK 2440-0 + 2xSB 150-12	2xAKKUTEK 2440-0 + 4xSB 150-12	2xAKKUTEK 2440-0 + 4xSB 200-12			